

Panel Polarización Cruzada Abertura Horizontal Downtilt Eléctrico

806 - 960
X
65°
6°

Panel 65° Polarización Cruzada 806 - 960 15dBi 6T

Descripción	800 10207/APX13 - 880/065 6T		
Rango de frecuencia	806 - 866 MHz	806 - 960 824 - 894 MHz	880 - 960 MHz
Polarización	+45°, -45°	+45°, -45°	+45°, -45°
Ganancia	2x 14,5 dBi	2x 14,7 dBi	2x 15 dBi
Anchura del ángulo de media potencia +45°/-45°	Horizontal: 66° Vertical: 16°	Horizontal: 65° Vertical: 15,7°	Horizontal: 63° Vertical: 14,6°
Supresión del 1º lóbulo secundario superior encima del horizonte	>13 dB >13 dB	>14 dB >14 dB	>1 dB >14 dB
Relación frente-espalda	>30 dB	>30 dB	>30 dB
Relación <i>cross polar</i> dirección principal 0° Sector ± 60°	>20 dB >10 dB	>20 dB >10 dB	>20 dB >10 dB
Aislamiento entre puertas	>30 dB	>30 dB	>30 dB
Impedancia	50 Ohms	50 Ohms	50 Ohms
ROE	<1,3	<1,3	<1,3
Intermodulación IM3 (2x 43 dBm portadora)	<-150 dBc		
Potencia máx. por entrada	500W (temperatura ambiente 50°C)		



880 – 960 MHz: +45°/-45° Polarización




Diagrama Horizontal





Diagrama Vertical
6°downtilt eléctrico



824 – 894 MHz: +45°/-45° Polarización




Diagrama Horizontal




Diagrama Vertical
6°downtilt eléctrico

Características mecánicas

Conector	2x 7/16-hembra
Posición del conector	inferior
Peso	7,5 kg
Carga del viento	Frontal: 220 N (a 150 km/h) Lateral: 140 N (a 150 km/h) Trasero: 490 N (a 150 km/h)
Velocidad máxima del viento	200 km/h
Dimensión	1436 x 292 x 138 mm
Embalaje	1294 x 259 x 99 mm

806 – 866 MHz: +45°/-45° Polarización




Diagrama Horizontal




Diagrama Vertical
6°downtilt eléctrico

1093050701

Sujeto a alteración sin aviso previo

Downtilt Eléctrico

Tipo	Descripción	Observación	Peso Aprox.	Cantidad por antena
738 546	1 abrazadera	Mástil: 50 - 115 mm diámetro	1,0 kg	2
737 974	1 kit downtilt	Angulo del downtilt: 0° - 16°	2,8 kg	1

Para instalación utilizase las abrazaderas con diámetro adecuado del mástil, juntamente con el kit de downtilt.

Para instalación en Pared: ningún kit adicional es necesario.

Material:

Tela del reflector: aluminio a prueba de agua.

Estructura de fibra de vidrio: Recubre totalmente los componentes internos de la antena. El design especial reduce al mínimo las áreas que serán lacradas y garantiza una mejor protección contra intemperies. El material de fibra de vidrio propicia un óptimo desempeño con relación a estabilidad, robustez, resistencia UV y pintura. El color del radome es gris claro.

Tuercas y tornillos: en acero inoxidable.

Puesta a Tierra:

La parte metálica de la antena, inclusive el kit de instalación, recibe puesta tierra DC.

Condiciones Ambientales:

El design de las antenas celulares KATHREIN es concebido para operar bajo las condiciones ambientales descriptivas en el ETS 300 019-2-4.

Las antenas exceden este padrón con relación a los ítemes como sigue:

- Baja Temperatura: -55°C
- Alta temperatura (seca): +60°C

Protección contra nieve: Debido la construcción muy robusta de la antena y la protección del sistema irradiante propiciada por el radome, la antena permanece en operación mismo en condiciones con nieve.

Testes Ambientales:

Las antenas KATHREIN están aprobadas en testes ambientales según recomendado en ETS 30 019-2-4. El design homogéneo de las familias de antenas KATHREIN utilizase módulos y materiales idénticos. Testes extensivos fueron ejecutados en muestras y módulos padrones.


Mucha atención:

Como resultado de la legislación mas restrictiva y la jurisprudencia sobre responsabilidad civil, KATHREIN se obliga a destacar ciertos riesgos que pueden ocurrir cuando sus productos son utilizados sin las condiciones de operación normales.

El design mecánico se base en las condiciones ambientales estipuladas en ETS 300 019-1-4, inclusive la potencia mecánica estática imputada a esta antena con vientos extremadamente fuertes.

Condiciones muy anormales de operación, como el desgaste dinámico excesivo (p. ex. provocado por la oscilación de la estructura de soporte en la torre) o mucho acumulo de hielo, podrá provocar la ruptura de la antena o mismo su caída al solo. Estos puntos deben ser considerados durante el processo de planeamiento del site.

La equipe de instalación debe ser especialmente calificada y estar muy familiarizada con las legislaciones relevantes de la seguridad. Los detalles informados en nuestro folleto técnico necesitan ser cuidadosamente seguidos durante la instalación de las antenas y acesorios. El limite para el torque casado de los conectores RF, recomendados por el fabricante de los conectores, debe ser obedecido.



1093050701

